



TYXIA 462

Récepteurs Radio techniques contact sec

6351063 - TYXIA 462 -

Avantages

- Pour un raccordement dans un endroit exigu
- Pour toute application commandée par contact sec

Fonctions

- Commande impulsionnelle pour télérupteur, motorisation de portail, porte de garage, gâche électrique, sonnette?
- Associé à un émetteur radio, permet d'augmenter le nombre de commandes d'éclairage sur un télérupteur, le pilotage d'une motorisation ou d'une gâche sans modification de l'installation existante
- Se câble dans une boîte d'encastrement à un interrupteur pour garder la commande manuelle ou directement sur l'entrée de commande de l'automatisme ou du télérupteur

Caractéristiques

- Fréquence radio 868 MHz
- Portée radio 100 mètres minimum en champ libre
- Alimentation 230 V
- Installation dans une boîte d'encastrement de 50 mm de profondeur derrière un interrupteur mécanique
- Sortie contact non alimentée/libre de potentiel
- 2 fils pré-câblés pour la connexion avec l'interrupteur
- Pouvoir de coupure :
 - 230 V alternatif : 0,5 A
 - 12 V continu : 1 A
 - 24 V continu : 0,5 A
- Jusqu'à 16 émetteurs par récepteur micromodule TYXIA
- Dimensions : H 45 x L 36 x P 22,4 mm
- 1 sortie contact sec Marche/Arrêt impulsionnelle
- Choix de la durée de l'impulsion de 200 ms ou 4 secondes