



TYXIA 463

Micromodule récepteur pour volet roulant ou store banne motorisé

6351042 - TYXIA 463 -

Avantages

Le micromodule récepteur TYXIA 463 permet de centraliser les volets roulants électriques de même marque ou de marques différentes.

Il se loge dans la boîte d'encastrement et se raccorde à l'interrupteur existant ou à un interrupteur standard

- La ligne de design des interrupteurs de l'habitat est conservée
- Il donne accès à des fonctions domotiques grâce à sa

compatibilité avec les gammes TYXIA, TYDOM, TYXAL

- Gain de temps sur la pose :
- plus de saignées dans les murs à faire
- plus de câble à tirer pour créer ou déplacer un interrupteur
- plus de risque de dégradation de la décoration intérieure
- Compatible avec des stores bannes motorisés

Fonctions

- Pour centraliser les volets roulants motorisés de même marque ou de marques différentes
- Se câble dans une boîte d'encastrement de 50 mm derrière un interrupteur classique de type montée/descente à 3 positions ou dans un boîte étanche placée dans le caisson du volet

- Commande en Montée/arrêt/ descente des moteurs de volets roulants avec fin de course électronique ou mécanique intégrée au moteur

- Compatible domotique avec les gammes TYXIA, TYDOM, TYXAL.

Caractéristiques

- Alimentation 230 V (Phase + Neutre)
- Puissance maxi 500 W par moteur
- 1 sortie montée, 1 sortie descente
- 3 fils pré-câblés pour la connexion à un interrupteur mécanique à 3 positions maintenues (montée/ arrêt/ descente)
- Réception radio 868 MHz X2D

- Portée radio 100 à 300 mètres en champ libre
- Garde sa mémoire en cas de coupure de courant
- Profondeur de boîte d'encastrement préconisé : 50 mm
- Dimensions : hauteur 45 mm, largeur:36 mm profondeur: 22.4mm.

Solutions plus

Compatibilités domotiques

- TYDOM 410, l'écran tactile pour le pilotage de multiples applications dont vos éclairages
- TYDOM 200, la télécommande multifonction
- DOMBOX, l'interface domotique

- TYXIA, les interrupteurs émetteurs
 - TYDOM 310/320/330, les transmetteurs téléphoniques
 - TYXAL, le système d'alarme radio
-

Schéma

